

Strommesser

Fibaro FGWPE/F-101



Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Für detailliertere Informationen zum Gerät, beachten Sie die Anleitung des Herstellers.
- Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave-Netzwerk sein kann. Somit kann sich eine Positionsveränderung oder das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

Funktion

Der Strommesser misst die aktuelle Stromlast und schaltet eingesteckte Geräte bis zu einer Last von 2500 Watt.



Ansicht An-/Ablernen

Gerät hinzufügen

1. Stecken Sie den Strommesser in die Steckdose ein, in der er später verwendet werden soll.
2. Loggen Sie sich im Portal ein.
3. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte – Gerät** hinzufügen.
4. Wählen Sie die Kategorie **Strommesser** und dann den **Fibaro FGWPE/F-101** aus.
5. Warten Sie, bis die Geräteerkennung aktiv ist.
6. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf **dreimal schnell hintereinander**.
7. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät eingerichtet wird und wenn dies erfolgreich war.
8. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.

Wenn Sie die Position eines Gerätes verändern möchten, empfiehlt es sich, das Gerät zu entfernen und an der neuen Position neu hinzuzufügen. Dies kann sich allerdings auf die Verbindung anderer Geräte zur Zentraleinheit auswirken.

Um zu prüfen ob das Gerät bereits an einer Zentraleinheit hinzugefügt ist, können Sie den Strommesser in eine Steckdose einstecken und die Farbe des LED-Rings beachten:

Grün - das Gerät ist mit einer Zentraleinheit verbunden.

Rot - das Gerät ist nicht mit einer Zentraleinheit verbunden.

Gerät entfernen

Das Entfernen eines Gerätes hat zur Folge, dass das Gerät aus allen Szenen, Zeitsteuerungen und Diensten entfernt wird.

Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave Netzwerk sein kann. Somit kann sich das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

1. Stellen Sie sicher, dass der Strommesser eingesteckt ist.
2. Loggen Sie sich im Portal ein.
3. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte**.
4. Suchen Sie in der Geräteliste den Strommesser, den Sie entfernen möchten.
5. Klicken Sie auf das „Gerät entfernen“-Symbol.
6. Warten Sie, bis die Geräteentfernung aktiv ist.
7. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf **dreimal schnell hintereinander**.

Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät entfernt wird und wenn dies erfolgreich war.

8. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.

Sie können die Position des Gerätes nach dem Entfernen verändern oder das Gerät in einem anderen Z-Wave Netzwerk hinzufügen.

